

Table de sélection des amorceurs

Tabella per la selezione degli accenditori

AMORCEURS POUR LAMPES À DÉCHARGE / ACCENDITORI PER LAMPADIE HID

Type d'amorceur Tipo di accenditore	Lampes sodium haute pression Lampade ai vapori di Sodio								Lampes aux iodures métalliques Lampade ioduri metallici										Lampes SBP Lampade al sodio	
	W	50	70	100	150	250	400	600	1000	35	50	70	100	150	250	400	1000	2000 220	2000 380	35
AVS 100-D		•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•			
AVS 100-DP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AVS 400-D			• ⁽³⁾	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			
AVS 400-DP			• ⁽³⁾	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			
AVS 1000							•	•	•											
AH 1000									•								•			
AVS 2000/380																		•		
AH 2000/220																	•			
AH 005/380-DP																		• ⁽¹⁾		
AH 002-D															• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾		•

⁽¹⁾ Adapté aux lampes ayant des pics d'amorçage d'impulsion de 1,2Kv de tension.
Adatto per lampade con picchi di tensione di 1,2Kv.

⁽²⁾ Adapté aux lampes ayant des pics d'amorçage d'impulsion de 0,8Kv de tension.
Adatto per lampade con picchi di tensione di 0,8Kv.

⁽³⁾ Pour des lampes de Na 70W.
Double douille.
Per lampade Na 70W.
Doppio attacco.

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES AMORCEURS ELT / INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI ACCENDITORI ELT

Modèle Modello	Ref. No.	Type Tipo	Système Sistema	Temporisation Temporizzazione	Connexion Connezione	Puissance des lampes Potenza delle lampade	Distance à la lampe Distanza dalla lampada
AVS 400-D	3210232	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	NON / NO	Vis / Vite	HPS 70 - 400W HM 35 - 400W	Max 1,5 Mtrs
AVS 400-DP	3210233	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	OUI / SÌ 20'	Vis / Vite	HPS 70 - 400W HM 35 - 400W	Max 1,5 Mtrs
AVS 100-D (Câbles) *	3210113	Dépendant Dipendente	Impulsion Tras. di impulsi	NON / NO	Câbles / Cavi	HPS 50 - 1000W MH 100 - 1000W	Jusqu'à / A 10 Mtrs
AVS 100-D (Bornes) *	3210112	Dépendant Dipendente	Impulsion Tras. di impulsi	NON / NO	Vis / Vite	HPS 50 - 1000W MH 100 - 1000W	Jusqu'à / A 10 Mtrs
AVS 100-DP (Câbles)	3210111	Dépendant Dipendente	Impulsion Pulso pausa	OUI / SÌ 30'	Câbles / Cavi	HPS 50 - 1000W MH 35 - 1800W	Jusqu'à / A 20 Mtrs
AVS 100-DP (Bornes)	3210442	Dépendant Dipendente	Impulsion Pulso pausa	OUI / SÌ 30'	Vis / Vite	HPS 50 - 1000W MH 35 - 1800W	Jusqu'à / A 20 Mtrs
AVS 100-DP-40 (Câbles)	3211053	Dépendant Dipendente	Impulsion Pulso pausa	OUI / SÌ 30'	Câbles / Cavi	HPS 50 - 1000W MH 35 - 1800W	From / Da 15 a/to 40 Mtrs
AVS 100-DP-40 (Bornes)	3211054	Dépendant Dipendente	Impulsion Pulso pausa	OUI / SÌ 30'	Vis / Vite	HPS 50 - 1000W MH 35 - 1800W	From / Da 15 a/to 40 Mtrs
AH 002-D Vp= 0,8 Kv (Câbles)	3210132	Indépendant Indipendente	Collegamento in parallelo	NON / NO	Câbles / Cavi	MH 250 - 2000W and SOX 35W	Jusqu'à / A 100 Mtrs
AH 002-D Vp= 0,8 Kv (Bornes)	3210131	Indépendant Indipendente	Collegamento in parallelo	NON / NO	Vis / Vite	MH 250 - 2000W and SOX 35W	Jusqu'à / A 100 Mtrs
AH 005/380-DP - Vp= 1,2Kv	3210191	Indépendant Indipendente	Collegamento in parallelo	OUI / SÌ 30'	Câbles / Cavi	MH 2000W 380V	Jusqu'à / A 100 Mtrs
AVS 1000	3210211	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	NON / NO	Vis / Vite	HPS 400 - 1000W	Max 2 Mtrs
AH 1000	3210212	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	NON / NO	Vis / Vite	HPS 1000W MH 1000W	Max 2 Mtrs
AVS 2000/380 Vp= 3,5 -5kV	3210241	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	NON / NO	Vis / Vite	MH 2000W 380V	Max 2 Mtrs
AH 2000/220 Vp= 3,5 -5kV	3210251	Indépendant Indipendente	Superposition Sovrapposizione	NON / NO	Vis / Vite	MH 1000 and 2000W 220V	Max 2 Mtrs

Système indépendant et parallèle: Peut être installé avec des ballasts ELT et des ballasts d'autres marques avec 2 ou 3 bornes.

Collegamento indipendente e parallelo: Può essere installato con reattori ELT e di altre marche con 2 o 3 terminali.

Dépendant: Doit être installé avec des ballasts ELT avec 3 bornes.

Dipendente: deve essere installato con reattori ELT a 2 terminali.

* AVS 100-D ne peut pas être installé avec la gamme VSI-SC.

* AVS 100-D non può essere installato con la gamma VSI-SC.